

clavier extérieur sans fil



Référence : DIAG46BCX

Code EAN : 3432863013366

Garantie : 2 ans + 3 ans offerts

Pilotez à la fois votre alarme Diagral, votre automatisme de portail Diagral by Adyx et toute autre motorisation du marché, facilement avec votre clavier extérieur, par code ou badge d'accès.

De l'extérieur, il pilote tout !

01

Bénéfices

Optez pour une commande universelle - Le clavier extérieur vocal DIAG46BCX est en mesure de commander les motorisations de portail Diagral by Adyx de la maison par transmission radio. Pilotez aussi toute autre entrée manuelle filaire d'automatisme de portail du marché, une gâche ou une serrure électrique de 12V.

Restez le pilote de votre alarme, même hors de votre domicile - Le clavier extérieur vocal DIAG46BCX permet de piloter l'alarme Diagral de votre domicile depuis le portail ou tout autre emplacement extérieur sans abri, via un code d'accès ou un badge.



02

Le + Diagrал

- + **de robustesse** – Le clavier extérieur s’adapte à tous les environnements et toutes les conditions météo, même les plus difficiles (pluie, froid, gel ou grandes chaleurs).
- + **de confort** – Avec votre clavier, activez et désactivez votre système d’alarme depuis l’extérieur du domicile. La synthèse vocale de votre clavier extérieur vous permet un confort à l’utilisation grâce à la confirmation que chaque action est bien prise en compte par votre centrale d’alarme Diagrал. Il vous informe de l’état de votre système d’alarme, après avoir passé le badge fourni avec le clavier ou renseigné votre code d’accès principal.
- + **de simplicité** – L’installation de votre clavier extérieur sur le pilier de votre portail, votre façade extérieure, devant votre garage ou votre hall d’entrée est un vrai jeu d’enfant. Tous les accessoires sont fournis.
- + **d’autonomie** – Le clavier DIAG46BCX bénéficie d’une autonomie de fonctionnement de 4 ans.
- + **de sécurité** – Vous êtes prévenu de la présence d’un visiteur grâce à la fonction “sonnette” qui active le carillon de votre centrale d’alarme. Et en cas de tentative d’arrachement du clavier, vous conservez la sécurité de vos accès grâce à l’autoprotection à l’ouverture. En plus, votre clavier se bloque automatiquement en cas de recherche des codes d’accès aux touches de commandes.

03

Fonctionnalités

COMMANDE DE TOUTES LES MOTORISATIONS FILAIRES DU MARCHÉ

Une commande des automatismes Diagrал by Adyx, ainsi que les motorisations filaires du marché grâce à la carte relais intégrée de votre clavier DIAG46BCX.

COMMANDES PERSONNALISABLES

Cinq touches de commandes personnalisables (ON, OFF, P1, P2 et le bouton poussoir) sur votre clavier extérieur, qui sont déjà toutes programmées en usine :

- ON/OFF pour la marche et l’arrêt de votre système d’alarme
- P1 : entrée manuelle d’un système d’automatisme de portail filaire, via la carte relais
- P2 : gâche ou serrure électrique 12V, via la carte relais
- le bouton poussoir porte-étiquette pour activer la sonnette de la centrale d’alarme

Un accès par code principal pour les touches du clavier, ainsi que 8 codes d'accès secondaires et 24 badges enregistrables sur le clavier. La lecture d'un badge permet à l'utilisateur de commander le système en s'affranchissant de l'habituelle composition du code.

Des touches personnalisables et programmables afin d'adapter les commandes clavier à chaque utilisateur, pour :

- ajouter des commandes du système d'alarme sur le clavier
- adapter la temporisation d'ouverture d'une gâche et/ou d'un automatisme de portail filaire d'une autre marque
- modifier pour commander directement par radio, un automatisme de portail, de porte de garage et des volets roulants de marque Diagral by Adyx

04

Caractéristiques techniques

- Dimensions du clavier : 200 x 106 x 32,4 mm
- Poids : 462 g (avec piles)
- Couleur : Gris clair
- Touches de commandes : 5 touches de commandes personnalisables (ON / OFF, P1, P2, Bouton poussoir sonnette)
- Confirmation de commande vocale (paramétrable)
- Carte Relais 2 sorties :
 - 1 sortie RL1 pour commander l'entrée manuelle d'un système d'automatisme de portail filaire : sortie NO, contact sec libre de potentiel - pouvoir de coupure max. 24 V AC ou DC / 30 mA
 - 1 sortie RL2 pour commander une gâche ou une serrure électrique 12 V : sortie NO - Charge max. 12 V AC ou DC / 1A
- Livré avec un badge de couleur Taupe. Identification jusqu'à 24 badges avec restrictions d'accès possibles à certaines touches de commandes ou à certains groupes. Des badges supplémentaires sont disponibles sur diagral.fr
- Liaison radio : TwinBand®, compatible Diagral by Adyx
- Portée radio en moyenne : 45 mètres **environ**, selon la nature et l'épaisseur des matériaux de l'habitat
- Rétro éclairage suite à l'appui sur une touche, la nuit

- Température de fonctionnement : -25°C à 70°C
- Indice de protection : IP54 (eau et poussière) / IK06
- Autoprotection à l'ouverture, à l'arrachement, à la recherche de code d'accès (blocage du clavier après plusieurs tentatives de recherche du code)
- Compatibilité application e-ONE : iOS (9.0 ou supérieure) et Android (5 mini ou supérieur)
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation : 3 piles standard R6
- Origine France garantie
- Garantie : 2 ans + 3 ans (si saisie de la garantie en ligne)

05

Contenu

- 1 Clavier extérieur alarme et automatisme DIAG46BCX
- 1 badge couleur taupe pour le passage des commandes sur le clavier
- 3 piles alcalines LR6 - 1,5V
- Accessoires d'installation : les vis de fixation et chevilles, 1 câble électrique de 3 m à 4 brins en cas de raccordement de la carte relais intégrée dans le clavier, 1 rondelle pour l'autoprotection à l'arrachement du clavier à l'intérieur du clavier, 1 étiquette de personnalisation blanche à l'intérieur du bouton poussoir, 1 guide de pose (pour les utilisateurs n'installant pas le clavier via l'application e-ONE).

06

Équipements compatibles

Le clavier extérieur vocal **DIAG46BCX** est compatible avec les alarmes Diagrall dotées d'une centrale **DIAG90AGFK** ou **DIAG91AGFK**. Vous effectuerez une installation manuelle via la centrale. L'installation peut aussi être facilitée via votre smartphone grâce à l'application e-ONE, dans le cas où vous possédez une centrale d'alarme **DIAG91AGFK** accompagnée d'une box alerte et pilotage **DIAG56AAX**.

Votre clavier extérieur est compatible avec les automatismes Diagrall by Adyx via transmission radio TwinBand® et avec tout autre automatisme du marché via son entrée manuelle (câblage filaire).

