

Manuel d'utilisation plafonnier LED


Manuel d'utilisation du plafonnier LED SPESW350 - SPEST350 - SPESG350 - SPESR350

Lire attentivement et suivre les instructions contenues dans ce manuel. Conserver cette notice pour pouvoir vous en référer ultérieurement.


CONTENU




INSTALLATION




Coupez le courant et ouvrez le spot à l'aide d'un tourne vis plat, grâce aux encoches présentes sur le côté du produit.



Placez la base du spot à l'endroit où vous désirez le fixer, et dessinez les trous de fixation.




Faites deux trous de 6mm de diamètre au niveau des marques, placez les chevilles, puis fixez la base du spot avec les vis fournies.



Insérez les fils dans le domino selon la polarité indiquée :
fil bleu N (neutre),
fil marron L (phase).



Attention, afin d'insérer au mieux les fils, appuyez à l'aide d'un tournevis sur le ressort du domino



Ouvrez la lampe à 90° afin de la replacer sur son support, puis clippez les deux parties..



Ajustez l'angle d'éclairage selon votre souhait : Ouverture du spot de 0 à 90° et/ou rotation de 0 à 350°.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mettez l'appareil hors tension avant toute manipulation.

Assurez-vous que le produit est toujours installé conformément aux instructions données.

Il est recommandé de vérifier les fixations du produit régulièrement.

Avant l'installation, repérez les codes couleur du câblage afin de respecter les instructions de branchement : fil bleu (neutre), fil marron (phase).

Nettoyez votre éclairage avec un tissu sec. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants. Evitez les liquides sur tout appareil électrique.

Tenez le produit hors de la portée des enfants.



Veuillez prendre en compte la composition de la surface de montage.
Si le produit est installé sur une surface métallique, celle-ci doit être reliée à une terre.

L'entreprise se réserve le droit de procéder à une modification des données techniques du produit

LA SOCIETE YANTEC DECLINE TOUTES RESPONSABILITES EN CAS D'UTILISATION NON CONFORME AUX INDICATIONS DE CETTE NOTICE.

CARACTERISTIQUES PRODUITS

- 300 lumens
- IP20
- IRC 80
- Dimensions : 116x36 mm
- Température de couleur : 3000K
- Puissance : 4,5W
- Tension : 230V~ 50Hz
- Angle de diffusion : 36°
- Orientation : Ouverture du spot de 0 à 90° / rotation de 0 à 350°
- Durée de vie : 15 000 h
- ON/OFF : 10 000
- Allumage : 0 sec
- LED COB

GARANTIE

Votre produit est garanti 2 ans. Les conditions de garantie sont conformes aux dispositions légales et sont assujetties aux changements techniques.

Pour tous produits endommagés merci de contacter votre revendeur.

RECYCLAGE

Ce symbole  apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires.

En fin de vie, l'appareil sera remis dans un centre de collecte de tri de déchets électriques ou repris par le fabricant qui le recyclera ou en récupérera les matières premières.

V1.0

XanLite - Yantec

45 avenue Victor Hugo

93300 Aubervilliers - France

www.xanlite.com

